

m900 Setup Menu Quick Guide

- * 셋업 메뉴에 들어가기 및 설정 : 볼륨버튼을 3초 정도 누르면 셋업메뉴가 표시된다. 셋업 메뉴에 진입 후 노브를 좌우로 돌려 원하는 설정을 선택한다
- * 변경 후 저장하기 : 볼륨노브를 3초간 가볍게 눌러 준다

Menu Item	Action	
 CROSSFEED (x-feed) 활성화	 노브를 눌러 CROSSFEED  활성화 또는 비활성화 설정 소수점이 보이면 활성화	
 입력 소스 선택 USB, S/PDIF 또는 TOSLINK 선택	 노브를 눌러 입력 선택 - 'U'는 USB 입력,  - 'SP'는 S/PDIF  - 'is'는 TOSLINK	
 디스플레이 디머모드 기기가 비활성 상태일 때 5초후 화면 표시 꺼짐 노브를 돌리거나 누르면 다시 화면표시 점등	 노브를 눌러서 소수점이  보이게 셋팅 하면 활성화	
 파워업 레벨 파워업 레벨 셋팅모드 공장기본값은 0으로 설정	 노브를 눌러 활성화  소수점 표시는 현재 레벨  저장되었음을 표시	
 DAC 필터 디지털필터 응답 변경	 노브를 눌러 해당 모드  진입 후 원하는 모드선택  	F1 = sharp roll off, linear phase F2 = slow roll off, linear phase F3 = sharp roll off, minimum phase F4 = slow roll off, minimum phase
 샘플레이트 표시 스트리밍 샘플레이트 표시	 0.5초 후에 'FS' 표시된 후  샘플레이트가 표시된다  	표시창은 2개로만 표시되므로 2자리 보다 높은 샘플레이트 표시는 17 (176) 19 (192) 35 (354) 38 (382) DSD 레이트는 아래와 같이 표시된다 d1 (DSD64), d2 (DSD128), d4 (DSD256)